



OKOS KONNEKTOR ALJZAT

Használati Utasítás



 Smart

Alkalmazás telepítése

Látogasson el az Apple App Store vagy a Google Play oldalára, és telepítsen egy kompatibilis alkalmazást, például a „Tuya Smart” alkalmazást, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot. A telepítés után nyissa meg az alkalmazást, majd regisztrálja telefonszámát vagy e-mail címét, és adja meg az SMS-ben vagy e-mailben kapott ellenőrző kódot. A regisztráció után beléphet az alkalmazás kezelői felületére.



Eszköz hozzáadása az App fiókhoz

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszköz aktív WIFI-kapcsolattal rendelkezik. Nyissa meg az alkalmazást, és kattintson az eszköz hozzáadása gombra. Kövesse a lépéseket az eszköz hozzáadásához.

1. Megerősítéshez kattintson a gombra, ha a kijelző gyorsan villog. Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, tartsa nyomva a on/off gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villog.
2. Adja meg a WIFI jelszót, és erősítse meg. Csak a 2,4 GHz-es WIFI támogatott.
3. Az alkalmazás ezután megkeresi a készüléket, és regisztrálja azt a fiókjához.
4. Adjon nevet az eszköznek, és koppintson a Mentés a megerősítéshez gombra.
5. Az eszköz hozzárendelése egy helyiséghez (opcionális)
6. Az eszköz csatlakoztatásának befejezéséhez koppintson a Kész gombra.
7. Az eszköz hozzáadása után élvezheti az összes funkciót.

Csatlakozás virtuális asszisztenssel

Amazon Alexa

- Indítsa el az Alexa alkalmazást, és lépjen a konfigurációs menübe.
- Kattintson a Skills & Games gombra, keresse meg az Ön által használt alkalmazást, például Tuya Smart, és adja meg az alkalmazás felhasználói fiókját és jelszavát.
- Most már a fiókja kapcsolódik az Amazon Alexához. Koppintson a Discover devices (Eszközök felfedezése) lehetőségre, amellyel összekapcsolja eszközeit az Alexával.
- Most már mondhatja, hogy „Alexa, kapcsold be az intelligens aljzatot”.

Google Assistant

- Indítsa el a Google Home alkalmazást, és nyomja meg a Hozzáadás gombot.
- Kattintson az Eszköz konfigurálása gombra, és működik a Google. Keresse meg az Ön által használt alkalmazást, például a Tuya Smartot, és adja meg az alkalmazás felhasználói fiókját és jelszavát.
- Most már a fiókja kapcsolódik a Google Assistanthoz.
- Most már mondhatja, hogy „OK Google, kapcsold be az intelligens aljzatot”.

Csatlakozás az IFTTT-hez

- Indítsa el az IFTTT alkalmazást, és keresse meg az Ön által használt alkalmazást, például a Tuya Smartot, és adja meg az alkalmazás felhasználói fiókját és jelszavát.
- Most már használhatja az IFTTT-t az eszközeivel.

Óvintézkedés

Ne bontsa szét a készüléket. Nem tartalmaz a felhasználó által karbantartható alkatrészeket. A készülék felnyitása esetén fennáll az áramütés veszélye.

Ne használja a készüléket, ha sérülésre utaló jelek vannak rajta. Ha kétségei vannak, vizsgáltsa meg a készüléket szakemberrel.

A készülék csak beltéri használatra és kizárólag magáncélú felhasználásra készült. A készülék nem játék; ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele. Ne lépje túl a készülékhez megszabott terhelhetőséget.

Áramütés veszélye! A készüléken az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatos bármilyen munkát csak az áramellátás kikapcsolása után szabad elvégezni.

Ne csatlakoztassa olyan eszközökhöz, amelyek felügyelet nélküli működés esetén tüzet vagy más típusú károkat okozhatnak (pl. vasaló).

A készüléknek a jelen kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő célú használata nem tartozik a rendeltetésszerű használat körébe, és érvényteleníti a garancia érvényességét. Ez vonatkozik az esetleges átalakítási vagy módosítási munkálatokra is.

Főbb specifikációk

Bemeneti feszültség: 110~240V AC / 50Hz

Névleges feszültség: 230V AC

Áramerősség: 16A max.

Kapcsolási teljesítmény: 3680W max.

Súly: 80g

Méret: 49x49x83 mm

Üzemi hőmérséklet: -30°C ~ 70°C

Üzemi páratartalom: <80%RH

WLAN-szabvány: 802.11 b/g/n

Titkosítás: WEP/WPA/WPA2